

Прибор подавления каналов связи и навигации возимый (ППКС-В)

Прибор «ППКС-В» представляет собой модульное оборудование для подавления ударных БПЛА типа FPV и может быть установлен на бронетехнику (БТР, БМД, различные танки), а также на любые другие автомобили (автобусы, бензовозы, автомобили скорой помощи, МЧС и т.д.) с питанием от бортовой сети.

Использование «ППКС-В» в комплексе с модулем «ППКС-В2» обеспечит подавление ударных БПЛА типа FPV в широком частотном диапазоне от 150 МГц до 1100 МГц и от 2100 МГц до 2700 МГц.



Диапазон подавления частот, МГц	400...700 700...1100
Кол-во каналов подавления	2
Общая мощность подавления, Вт	200 (100 Вт на канал)

Электропитание

10...30 В, постоянный ток, потребляемая мощность 500 Вт

Условия эксплуатации

Интервал рабочих температур от -40 до +50 °C

Общие характеристики

Степень защиты – IP 65

Ключевые преимущества

- высокая выходная мощность всех каналов подавления;
- широкополосная антенная система;
- расширенная диаграмма направленности по углу места;
- дистанционное управление с помощью пульта;
- рассчитан на непрерывную работу;
- собственная разработка (конструкция, антенны, блок управления).

